

Scheda dati: 3402.2.W.FX.54.61

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B



#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 3402.2.W.FX.54.61

**E-NR:** 333 291 000

**EAN:** 7613175392110

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Ventilatore - bianco

915-3400.2.HVE.FMI.61  
377 290 000

Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2  
tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-3402.2.F.61  
333 856 000

**Scheda dati: 3402.2.W.FX.54.61**


Placca frontale per set di copertura Wisser 900-3400.0.FMI.61  
377 501 000



1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HLI.FMI.61  
- Con simbolo Luce - bianco 377 270 000



1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.H.FMI.61  
- Senza simbolo - bianco 377 260 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wisser 2 canali - 2 3402.B.BSE  
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 333 286 780  
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000



Comando interruttore Wisser 2 canali WLAN 926-3402.2.W.B.F.61  
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 926 000  
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore  
tempera...