

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa





Feller-NR: 40300.RC.FX.54.57

E-NR: 648 292 890 **EAN**: 7611386447704

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattitvo - Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione: elemento base con	alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	74 mm
altezza dell'apparecchio:	74 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	carico capacitivo
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.57 378 340 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57 283 901 890



Scheda dati: 40300.RC.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57

283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -40300.RC.BSE 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 548 296 790 incandescenza e lampade alogene a bassa

tensione - P...

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57 283 905 890



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.57 variatori non illuminato - Senza telaio di 378 340 890 copertura - F - coffee