

## NEVO

### Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

#### Bauart:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☒ NUP.Q

**Feller-NR:** 8765.NUP.Q.30.K.61

**E-NR:** 642 110 100

**EAN:** 7613175333953

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,  
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit  
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -  
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Mit Shutter -  
Einbautiefe 31 mm - NUP.Q - weiss - IP21 - 87 x 87 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz                |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Ja                       |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Ja                       |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Ja                       |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP21                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 30 mA                    |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit  
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61  
374 690 000



Deckel mit Klappdeckel für  
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer  
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss...

921-60/14.N.Q.61

377 026 400



Deckel mit Klappdeckel für  
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit weisser  
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss

921-60/14.N.Q.61.61

377 026 500



Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für  
Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für  
NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q

160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm -  
Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose -  
Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4  
Schra...

934-921/14.PH3.N.Q

160 213 110

#### Zerlegung:



**Name / Kategorie**  
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1  
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

**Feller-Nr / E-NR**

2711

376 163 000



Deckel mit Klappdeckel für  
Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer  
Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben  
und Dichtung - weiss...

921-60/14.N.Q.61

377 026 400



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A,  
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -  
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mit  
S...

8765.Q.30.K.61

750 036 100



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit  
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61

374 690 000