

Fiche technique: 1102-DU-02.FX.39.35

EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 1102-DU-02.FX.39.35

E-NR: 935 351 010

EAN: 7613175294544

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise d'arrivée - Atténuation 4 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - crema - IP20

version:

prise d'arrivée

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

4 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

5.2 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom

1102-DU-02.BSE
935 356 790

Fiche technique: 1102-DU-02.FX.39.35



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
- crema 283 904 010



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.35
Sans cadre de recouvrement - F - crema 378 020 010