


Scheda dati: 3401.1.W.FX.54.57


EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.1.W.FX.54.57

E-NR: 333 251 890

EAN: 7613175363509

Interruttore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-3401.1.F.57
333 836 890



1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - coffee

915-3400.1.FMI.57
377 240 890

Scheda dati: 3401.1.W.FX.54.57


Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000


 Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1
 contatto di comando, 10 A, 230 V AC -
 Funzionale con comando Wiser - BSE

3401.B.BSE

333 276 780



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890


 Comando interruttore Wiser 1 canale WLAN
 Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
 luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
 tempera...

926-3401.1.W.B.F.57

333 786 890