

Fiche technique: 3401.1.W.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.1.W.FX.54.61

E-NR: 333 251 000

EAN: 7613175363523

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisser 1 canal - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3401.1.F.61
333 836 000



1/1 touche Wisser - Sans symbole - blanc

915-3400.1.FMI.61
377 240 000

Fiche technique: 3401.1.W.FX.54.61


Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.61
377 501 000

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser	3401.B.BSE
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	333 276 780
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.1.W.B.F.61
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 786 000
appareils, lumière et stores, station météo, capt...	



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61
	283 905 000