

Scheda dati: 3402.2.QX.54.60

STANDARDdue

Interruttore Wiser 2 canali



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3402.2.QX.54.60

E-NR: 333 281 150

EAN: 7613175368283

Interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3402.2.QX.54.60



Tasto Wiser - Senza simbolo - nero

915-3400.4.QMI.60

377 380 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza
telaio di copertura - nero

920-3402.2.Q.A.60

388 148 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2
contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16
A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...

3402.B.BSE

333 286 780



Comando interruttore Wiser 2 canali -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti -
Senza telaio di copertura - Q - nero

926-3402.2.A.Q.60

333 606 150



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.60

283 011 150