

Scheda dati: 3402.2.W.FX.54.67

EDIZIOdue colore

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3402.2.W.FX.54.67

E-NR: 333 291 040

EAN: 7613175392134

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - grigio scuro

915-3400.2.HVE.FMI.67
377 290 040

Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2
tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio
scuro

920-3402.2.F.67
333 856 040

Scheda dati: 3402.2.W.FX.54.67


Placca frontale per set di copertura Wiser
 900-3400.0.FMI.67
 377 501 040



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
 - Con simbolo Luce - grigio scuro
 915-3400.2.HLI.FMI.67
 377 270 040



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
 - Senza simbolo - grigio scuro
 915-3400.2.H.FMI.67
 377 260 040

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2
 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16
 A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...
 3402.B.BSE
 333 286 780



Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN
 Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi,
 luci e tapparelle, stazione meteo, sensore
 tempera...
 926-3402.2.W.B.F.67
 333 926 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
 scuro
 901.FX.54.67
 283 905 040