

Scheda dati: 3402.2.W.QX.54.61

## STANDARDdue

### Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B



**colore:**


 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3402.2.W.QX.54.61

**E-NR:** 333 291 100

**EAN:** 7613175393254

Interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

**Feller-Nr / E-NR**

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco

915-3400.4.QMI.61  
377 380 100

**Scheda dati: 3402.2.W.QX.54.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza  
 telaio di copertura - bianco

920-3402.2.Q.A.61  
 388 148 100

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali - 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC - Funziona...	3402.B.BSE 333 286 780
---	---------------------------



Comando interruttore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore tempera...	926-3402.2.W.B.Q.61 333 926 100
--	------------------------------------



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100
--	-----------------------------