

## STANDARDdue

### Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3405.4.W.QX.54.60

**E-NR:** 333 351 150

**EAN:** 7613175388939

Wiser Storeschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für 2 Antriebe bis 460 VA mit Endschalter (Rolladen, Storen, Lamellenstoren, Markise) - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers  
 Storenschalter 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne  
 Abdeckrahmen - schwarz

920-3405.4.Q.A.60

388 154 150

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
 FX.54

912.FX.54

283 915 000



Funktionseinsatz Wisers Storenschalter 2-Kanal -  
 4 Schaltkontakte, je 2 A, 230 V AC -  
 Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz - BSE

3405.B.BSE

333 346 780



Bedieneinsatz Wisers Storenschalter 2-Kanal  
 WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,  
 Licht und Storen, Wetterstation,  
 Raumtemperatursenso...

926-3405.4.W.B.Q.60

333 956 150



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit  
 Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
 schwarz

901.QX.54.60

283 011 150