

Scheda dati: 3406.2.F.57

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3406.2.F.57




E-NR: 333 366 890

EAN: 7613175390161

Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-3406.2.F.57 333 896 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - coffee	915-3400.2.H.FMI.57 377 260 890



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wisser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780



Comando variatore Wisser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wisser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	926-3406.2.A.F.57 333 686 890
---	----------------------------------