

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:



nero



bianco

### Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

**Feller-NR:** 3406.2.QMI.A.61

**E-NR:** 331 360 100

**EAN:** 7613175455440

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**senza alogeni:**

Sì

**applicazione:**

controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:**

Duroplast

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con indicatore a LED:**

Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

## Scheda dati: 3406.2.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - bianco 920-3406.2.QMI.A.61  
388 157 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                  | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 | 3406.B.BAM       |
| canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -         | 331 363 790      |
| Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...     |                  |



Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale 926-3406.2.A.QMI.61  
con unità funzionale Wiser - 2 tasti - QMI - 333 680 100  
bianco