

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B



**colore:**

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

**Esecuzione:**

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 3406.2.W.F.61  
**E-NR:** 333 376 000  
**EAN:** 7613175396477

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61  
377 501 000



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Senza simbolo - bianco

915-3400.2.H.FMI.61  
377 260 000

## Scheda dati: 3406.2.W.F.61



Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti 920-3406.2.F.61  
- Senza telaio di copertura - F - bianco 333 896 000

### Scomposizione:



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3406.2.W.B.F.61 333 966 000
---	------------------------------------