

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

nero

bianco

Esecuzione:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3406.2.W.Q.61

E-NR: 333 376 100

EAN: 7613175367033

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Sì |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | Duroplast |
| numero di punti di azionamento: | 2 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 2 |
| con indicatore a LED: | Sì |

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3406.2.W.Q.61

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| | Tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - bianco | 915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100 |
| | Tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - bianco | 915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100 |
| | Tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - bianco | 915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wisier 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco | 920-3406.2.Q.A.61 388 156 100 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|------------------------------------|
| | Unità funzionale variatore universale LED Wisier 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wisier - BSE | 3406.B.BSE 333 366 780 |
| | Comando variatore Wisier 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur... | 926-3406.2.W.B.Q.61 333 966 100 |