

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FMI.57

E-NR: 333 380 890

EAN: 7613175370910

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57

377 480 890

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Scheda dati: 3406.4.S.FMI.57



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.57
 4 tasti - FMI - coffee 333 900 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee 915-3400.4.S1.FMI.57
 377 470 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - coffee 915-3400.4.S4.FMI.57
 377 500 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
 377 490 890



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BSM
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	333 363 780
Funzionale con comando Wiser - BSM	



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.FMI.57
 Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 710 890
 FMI - coffee