

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.FX.54.61

E-NR: 333 381 000

EAN: 7613175384313

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco  915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000

 Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61
377 501 000

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.61

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco 915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco 915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.61
4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco 333 906 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller



Scomposizione:

Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 3406.B.BSE
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - 333 366 780
Funzionale con comando Wiser - BSE



Comando variatore Wiser 1 canale scena - 926-3406.4.S.A.F.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 716 000
Senza telaio di copertura - F - bianco



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.61

