

EDIZIO due colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.60

E-NR: 333 396 950

EAN: 7613175384955

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 920-3406.4.S.F.60
4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero 333 906 950



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.60
377 501 950

Scheda dati: 3406.4.S.W.F.60



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero 915-3400.4.S2.FMI.60
377 480 950



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero 915-3400.4.S1.FMI.60
377 470 950



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero 915-3400.4.S3.FMI.60
377 490 950



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero 915-3400.4.S4.FMI.60
377 500 950

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1	3406.B.BSE
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -	333 366 780
Funzionale con comando Wiser - BSE	



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN	926-3406.4.S.W.B.F.60
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	333 976 950