

Scheda dati: 3406.4.S.W.F.65

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3406.4.S.W.F.65

E-NR: 333 396 030

EAN: 7613175384979

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm


senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-3406.4.S.F.65 333 906 030


Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
--	----------------------------------

Scheda dati: 3406.4.S.W.F.65


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro 915-3400.4.S2.FMI.65
 377 480 030


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro 915-3400.4.S1.FMI.65
 377 470 030


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro 915-3400.4.S3.FMI.65
 377 490 030


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro 915-3400.4.S4.FMI.65
 377 500 030

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780



Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	926-3406.4.S.W.B.F.65 333 976 030
---	--------------------------------------