

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.FMI.35

E-NR: 333 390 010

EAN: 7613175382395

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35

377 490 010





Abdeckset Wisers Dimmer 1-Kanal Szene - 4
Tasten - FMI - crema 920-3406.4.S.FMI.35
333 900 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3406.B.BSM
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	333 363 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene	926-3406.4.S.W.B.FMI.35
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 970 010
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor ...	