


Scheda dati: 3406.4.S.W.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.FX.54.65

E-NR: 333 391 030

EAN: 7613175382678

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.65

377 501 030







1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro

915-3400.4.S1.FMI.65

377 470 030

Scheda dati: 3406.4.S.W.FX.54.65

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro	915-3400.4.S3.FMI.65 377 490 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro	915-3400.4.S4.FMI.65 377 500 030
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-3406.4.S.F.65 333 906 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	926-3406.4.S.W.B.F.65 333 976 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030