

Scheda dati: 3406.4.S.W.QX.54.60

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.QX.54.60

E-NR: 333 391 150

EAN: 7613175382876

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Scheda dati: 3406.4.S.W.QX.54.60

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
■	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3406.4.S.Q.A.60 388 158 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR	
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3406.B.BSE 333 366 780
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.60 283 011 150

Scheda dati: 3406.4.S.W.QX.54.60



Comando variatore Wisser 1 canale scena WLAN 926-3406.4.S.W.B.Q.60
Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, 333 976 150
luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...