

Scheda dati: 3407.4.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 2 canali



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.FX.54.65

E-NR: 333 401 030

EAN: 7613175383682

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro

915-3400.4.MIN.FMI.65

377 410 030

Scheda dati: 3407.4.FX.54.65



Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.65
- Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 333 916 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro 915-3400.4.PLUS.FMI.65
377 460 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro 915-3400.4.O.FMI.65
377 450 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro 915-3400.4.I.FMI.65
377 390 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
283 915 000



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE 3407.B.BSE
333 406 780



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro... 926-3407.4.A.F.65
333 736 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scheda dati: 3407.4.FX.54.65

