

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3407.4.QMI.61

E-NR: 333 400 100

EAN: 7613175383842

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - weiss

920-3407.4.QMI.A.61
388 161 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR

3407.B.BSM
333 403 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - QMI - weiss

926-3407.4.A.QMI.61
333 730 100