

## EDIZIO due colore

### Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



#### colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

#### Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.W.F.57

**E-NR:** 333 416 890

**EAN:** 7613175371788

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.57  
 - Senza telaio di copertura - F - coffee 333 916 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee 915-3400.4.PLUS.FMI.57  
 377 460 890

## Scheda dati: 3407.4.W.F.57



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57  
377 450 890



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57  
377 501 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee 915-3400.4.MIN.FMI.57  
377 410 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee 915-3400.4.I.FMI.57  
377 390 890

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                                                                                               | Feller-Nr / E-NR          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE | 3407.B.BSE<br>333 406 780 |



|                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur... | 926-3407.4.W.B.F.57<br>333 986 890 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|