

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.57

**E-NR:** 648 292 890

**EAN:** 7611386447704

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -  
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
Transformator - Nicht geeignet für konventionelle  
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit  
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W  
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -  
FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

#### Montageart:

Aufputz

#### Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

#### Halogenfrei:

Ja

#### Werkstoffgüte:

Thermoplast

#### Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

#### Gerätebreite:

74 mm

#### Gerätehöhe:

74 mm

#### Gerätetiefe:

29 mm

#### Lastart:

kapazitive Last

#### Werkstoff:

Kunststoff

#### Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

#### Nebenstelleneingang:

Nein

#### Schlagfestigkeit:

-

#### Zubehör:



##### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - coffee

##### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.57  
378 340 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
Für 1 Apparat - FX.54 - coffee

985.FX.54.57  
283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890

## Zerlegung:



### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.57  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890  
F - coffee



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890