

## EDIZIOdue colore

## Drehdimmer Phasenabschnitt



## Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

## Bauart:

 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.60**E-NR:** 648 292 950**EAN:** 7611386036298

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -  
 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
 Transformator - Nicht geeignet für konventionelle  
 Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W  
 ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -  
 FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:** Aufputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse**Halogenfrei:** Ja**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Gerätebreite:** 74 mm**Gerätehöhe:** 74 mm**Gerätetiefe:** 29 mm**Lastart:** kapazitive Last**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Nebenstelleneingang:** Nein**Schlagfestigkeit:** -

## Zubehör:

**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
 F - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.F.60  
 378 340 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz

985.FX.54.60  
 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950

## Zerlegung:



### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - schwarz

920-40000.F.60

378 340 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60

283 905 950