

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt



#### Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

#### Bauart:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FX.54.65

**E-NR:** 648 292 030

**EAN:** 7611386036335

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -  
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
Transformator - Nicht geeignet für konventionelle  
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit  
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W  
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm -  
FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

#### Montageart:

Aufputz

#### Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

#### Halogenfrei:

Ja

#### Werkstoffgüte:

Thermoplast

#### Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

#### Gerätebreite:

74 mm

#### Gerätehöhe:

74 mm

#### Gerätetiefe:

29 mm

#### Lastart:

kapazitive Last

#### Werkstoff:

Kunststoff

#### Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

#### Nebenstelleneingang:

Nein

#### Schlagfestigkeit:

-

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - hellgrau

920-40000.F.65  
378 340 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

985.FX.54.65  
283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030

## Zerlegung:



### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit

912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSE  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 296 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -  
F - hellgrau

920-40000.F.65

378 340 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

901.FX.54.65

283 905 030