

## SNAPFIX® Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtbar mit LED

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

### Farbe:

☐ farbneutral

### Bauart:

☐ BAE

☒ BAM



**Feller-NR:** 40420.RLC.BAM

**E-NR:** 348 353 790

**EAN:** 7613175455679

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement             |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast              |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 77 mm                    |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 77 mm                    |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 48 mm                    |
| <b>Lastart:</b>                     | universal                |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                     |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>            | -                        |

### Zerlegung:



#### Name / Kategorie

Befestigungsplatte - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

#### Feller-Nr / E-NR

2711-EA  
376 000 110



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BAE  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 356 790  
konventionelle und elektronische  
Transformatoren ...