

Datenblatt: 4702-2-C.FX.39.L.P.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue





Feller-NR: 4702-2-C.FX.39.L.P.60

E-NR: 324 141 950 **EAN**: 7613175020891

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu acht möglichen Tastenbelegungen - Mit Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

| Montageart: | Aufputz |
|------------------------------|-------------|
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 2 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.60 323 909 950

378 527 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ... 915-4702-22.FMI.L.P.60

This rapid of mage 2 radio local of lang in



Datenblatt: 4702-2-C.FX.39.L.P.60



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60 schwarz 283 904 950

Zerlegung:

FX.39

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000



KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000

Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60 - schwarz 324 410 950

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60 schwarz 283 904 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.P.60 Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - 378 527 950 Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.P.60
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - 378 527 950
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...