

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. Il nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.L.61

E-NR: 324 231 000

EAN: 7613175028378

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, viola e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 6

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED -
Comando a 2 tasti - bianco

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.L.61



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.61
LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 044 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.61
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 283 900 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61
apparecchio - FX - bianco 283 904 000

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.61
LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 000
Comando a 2 tasti - bianco



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61
apparecchio - FX - bianco 283 904 000



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - 900-4708-C.FMI.L.61
Componente - bianco 324 410 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.61
LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 044 000

Scheda dati: 4703-2-C.FX.39.L.61



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.61
LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 044 000