

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4706-1-C.FX.39.L.60

E-NR: 324 351 950

EAN: 7613175031484

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
 fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
 - KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
 Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
 acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
 Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
 gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -
 Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW -
 Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44
 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

6

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
 Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.60
 323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4704-12.FMI.L.60
 378 235 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60
Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz 283 904 950

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
FX.39



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60
- schwarz 324 410 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4704-12.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 235 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz 283 904 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

915-4708-14.FMI.L.60
378 250 950