

EDIZIO*Due* colore

Interruttore doppio Non illuminato



colore:

- | | | |
|--|---|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- A horizontal row of four icons, each consisting of a small square with rounded corners and a vertical bar extending from its top edge. To the right of each icon is a label: 'F', 'FMI', 'FX.39', and 'FX.54' respectively.

Feller-NR: 7561.FX.54.65

E-NR: 302 613 030

EAN: 7611386815404

Interruttore doppio - Non illuminato - 16 A, 230 V AC -
Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema
3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm -
FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogenri:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	invertitore/invertitore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-7561.F.65 378 441 030

Scheda dati: 7561.FX.54.65



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 985.FX.54.65
283 901 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard... 7561.BSE
326 115 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro 920-7561.F.65
378 441 030