


**Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.67**

## EDIZI Due colore

### Combinazione



#### colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 7563/87003.FX.54.2X1.67

**E-NR:** 283 400 040

**EAN:** 7611386804934

Combinazione - Verticale - Pulsante spento/invertitore  
3/1 L - Presa semplice tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 -  
grigio scuro - IP20 - 140 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**tipo di comando:**

bascula/tasto

**senza alogenii:**

Si

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):**

IP20

**numero totale di prese:**

1

**numero di prese commutabili:**

0

**materiale:**

materiale sintetico

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con viti

**direzione di montaggio:**

verticale

**con illuminazione:**

No

**corrente nominale presa:**

10 A

#### Accessorio:

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

**Scheda dati: 7563/87003.FX.54.2X1.67**


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.FX.54.67  
FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - grigio scuro 283 909 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.67  
- FX.54 - grigio scuro 283 907 040

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 2 apparecchi - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.67  
- FX.54 - grigio scuro 283 907 040



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.F.67  
- 3/1 L - F - grigio scuro 226 318 040



Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.F.67  
+ PE - Con morsetti a innesto - F - grigio scuro 639 613 040