


EDIZIO due colore

Interruttore Illuminato Con lente laterale


colore:
☐ bianco

Esecuzione:
☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 7563.KS.FMI.61.14

E-NR: 228 331 001

EAN: 7613175180410

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V
 AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
 Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED bianco 1,0 mA -
 Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità
 27 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante
 illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale
 - Con telaio di copertura - FMI - ...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.FMI.SL.61
 378 414 000

Scheda dati: 7563.KS.FMI.61.14

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.80
	- Con LED verde 1,0 mA	209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.10
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.30
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.40
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.70
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.80
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	209 955 900
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.40
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.80
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	209 935 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco	2911.FMI.61 334 911 000
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.SL.61 378 412 000

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 7563.KS.BSM.14
3/1 L - Con LED bianco 1,0 mA - Illuminazione 328 337 001
d'orientamento o di controllo - B...



Set di copertura - Per interruttore e pulsante 920-7560.FMI.SL.61
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale 378 414 000
- Con telaio di copertura - FMI - ...