

EDIZIOdue colore

Interruttore Illuminato Con lente laterale

**colore:** bianco**Esecuzione:** F FMI FX.39 FX.54**Feller-NR:** 7563.LS.FMI.61.44**E-NR:** 227 331 003**EAN:** 7613175176666

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V
AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED rosso 1,0 mA -
Illuminazione d'orientamento - Profondità 27 mm - FMI -
bianco - IP20 - 88 x 88 mm

tensione nominale: 230 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**illuminazione:** sì**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** deviatore**numero di bascule di azionamento:** 1**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale
- Con telaio di copertura - FMI - ...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.FMI.SL.61
378 414 000

Scheda dati: 7563.LS.FMI.61.44

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Scheda dati: 7563.LS.FMI.61.44

	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.80
	- Con LED verde 1,0 mA	209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.10
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.30
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.40
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.70
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.80
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	209 955 900
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.40
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.80
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	209 935 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco	2911.FMI.61 334 911 000
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale	920-7560.F.SL.61 378 412 000
	- Senza telaio di copertura - F - ...	

Scheda dati: 7563.LS.FMI.61.44

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -
3/1 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento - BSM - incolore

Feller-Nr / E-NR

7563.LS.BSM.44
327 337 003



Set di copertura - Per interruttore e pulsante
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale
- Con telaio di copertura - FMI - ...

920-7560.FMI.SL.61
378 414 000