

EDIZIOdue colore

Interruttore Illuminato Con lente laterale



colore:

☐ bianco

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 7566.LS.F.61.14

E-NR: 227 628 001

EAN: 7613175196619

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V
AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -
Permutatore - 6/1 L - Con LED bianco 1,0 mA -
Illuminazione d'orientamento - Profondità 27 mm - F -
bianco - IP20 - 60 x 60 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale
- Senza telaio di copertura - F - ...

920-7560.F.SL.61
378 412 000

Scheda dati: 7566.LS.F.61.14

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Scheda dati: 7566.LS.F.61.14



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
- Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000
verde

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L
- Con LED bianco 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento - BSE - incolore

Feller-Nr / E-NR

7566.LS.BSE.14
327 625 001

Scheda dati: 7566.LS.F.61.14



Set di copertura - Per interruttore e pulsante	920-7560.F.SL.61
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale	378 412 000
- Senza telaio di copertura - F - ...	