

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Illuminato Con lente laterale


**colore:**
☐ bianco

**Esecuzione:**
☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

**Feller-NR:** 7569.KS.FMI.61.34

**E-NR:** 228 431 002

**EAN:** 7613175182698

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V  
 AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -  
 Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità  
 27 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
 illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale  
 - Con telaio di copertura - FMI - ...

**Feller-Nr / E-NR**

920-7560.FMI.SL.61  
 378 414 000

## Scheda dati: 7569.KS.FMI.61.34

|                                                                                     |                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA                                           | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

## Scheda dati: 7569.KS.FMI.61.34

|                                                                                     |                                                                                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante                                             | 640.BZ.230V.LED.80              |
|                                                                                     | - Con LED verde 1,0 mA                                                                         | 209 985 000                     |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                                  | 689.230V.LED.10                 |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...    | 209 950 900                     |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                                  | 689.230V.LED.30                 |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...    | 209 952 900                     |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                                  | 689.230V.LED.40                 |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...    | 209 953 900                     |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                                  | 689.230V.LED.70                 |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...    | 209 957 900                     |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                                  | 689.230V.LED.80                 |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...    | 209 955 900                     |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -                                                    | 688.12-48V.LED.40               |
|                                                                                     | Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso                                        | 209 933 000                     |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -                                                    | 688.12-48V.LED.80               |
|                                                                                     | Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde                                        | 209 935 000                     |
|   | Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco   | 2911.FMI.61<br>334 911 000      |
|                                                                                     | Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale | 920-7560.F.SL.61<br>378 412 000 |
|   | - Senza telaio di copertura - F - ...                                                          |                                 |

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -  
3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione  
d'orientamento o di controllo - B...

**Feller-Nr / E-NR**

7569.KS.BSM.34  
328 437 002



Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale  
- Con telaio di copertura - FMI - ...

920-7560.FMI.SL.61  
378 414 000