

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | |
|---|---|--|
|  crema |  coffee |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|--|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|--|---|

Feller-NR: 87061.FX.54.35

E-NR: 609 051 010

EAN: 7611386657295

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: commutateur de série

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - crema 920-87061.F.35
378 472 010



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.35
Pour 1 appareil - FX.54 - crema 283 901 010

Fiche technique: 87061.FX.54.35


Capot pour appareils FX - FX.54 - crema
901.FX.54.35
283 905 010

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54
912.FX.54
283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec
interrupteur à poussoir double et prise type 13 -
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...
87061.BSE
655 541 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema
901.FX.54.35
283 905 010



Set de recouvrement - Pour petite combinaison
type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans
cadre de recouvrement - F - crema
920-87061.F.35
378 472 010