

Scheda dati: 87061.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato





Feller-NR: 87061.FX.54.57 **E-NR**: 609 051 890 **EAN**: 7611386568560

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

| tensione nominale: | 250 V |
|--------------------------------------|-------------------------|
| modo di montaggio: | apparente |
| senza alogeni: | Sì |
| corrente nominale: | 10 A |
| numero di prese: | 1 |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| tipo di interruttore: | interruttore seriale |
| tipo di presa: | norma svizzera tipo 13 |
| direzione di montaggio: | orizzontale |
| con illuminazione: | No |
| corrente nominale presa: | 10 A |

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.57 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 890

- F - coffee



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.57 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 283 901 890



Scheda dati: 87061.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57

283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87061.BSE interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V 655 541 000 AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57 283 905 890



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.57 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 890

- F - coffee