

#### Scheda dati: 87061.FX.54.60

# **EDIZIOdue** colore

## Piccola combinazione Non illuminato



#### colore: crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro Esecuzione: F **F**MI **F**X.54

Feller-NR: 87061.FX.54.60 E-NR: 609 051 950 EAN: 7611386809885

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W -Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm -FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	interruttore seriale
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

378 472 950

### Accessorio:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.60 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.60 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 283 901 950



Scheda dati: 87061.FX.54.60



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero

901.FX.54.60 283 905 950

#### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V

87061.BSE 655 541 000

AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 9

901.FX.54.60 283 905 950



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.60 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 950

- F - nero