

## EDIZIOdue colore

### Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



#### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.KS.FMI.K.L.67.34

**E-NR:** 755 180 040

**EAN:** 7613175092294

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N  
+ PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W  
- Spento/invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Con LED  
giallo 1,0 mA - Illuminazione di controllo - Profondità 40  
mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato              |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 10 A                    |
| <b>numero di prese:</b>                     | 1                       |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>tipo di interruttore:</b>                | deviatore               |
| <b>tipo di presa:</b>                       | norma svizzera tipo 13  |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | orizzontale             |
| <b>con illuminazione:</b>                   | Sì                      |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 10 A                    |

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
frontale - Con otturatore - Con telaio ...

##### Feller-Nr / E-NR

920-87060.FMI.FL.K.67  
378 456 040



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000



**Scheda dati: 87063.KS.FMI.K.L.67.34**

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Senza LED  | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED bianco 1,0 mA  | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED giallo 1,0 mA  | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED rosso 1,0 mA   | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED blu 1,0 mA   | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED verde 1,0 mA   | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

**Scheda dati: 87063.KS.FMI.K.L.67.34**

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900     |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900     |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900     |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900     |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900     |
|   | Set di copertura - Per piccola combinazione tipo<br>13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente<br>frontale - Con otturatore - Senza telai...     | 920-87060.F.FL.K.67<br>378 481 040 |
|   | Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con<br>ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -<br>grigio scuro  | 2911.FMI.67<br>334 911 040         |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|--|---|--------------------------------------|
|  | Piccola combinazione - Illuminato - Con<br>interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L +<br>N + PE - Con morsetti a innesto - Spent... | 87063.KS.BSM.34<br>655 959 002       |
|  | Set di copertura - Per piccola combinazione tipo<br>13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente<br>frontale - Con otturatore - Con telaio ... | 920-87060.FMI.FL.K.67<br>378 456 040 |

Scheda dati: 87063.KS.FMI.K.L.67.34

