

EDIZIO due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale



colore:

 bianco

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.LS.FX.54.K.61.44

E-NR: 609 174 003

EAN: 7613175098135

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -
Con interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N
+ PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W
- Spento/invertitore - 3/1 L - Con otturatore - Con LED
rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza
59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.K.61
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 781 000
laterale - Con otturatore - Senza telai...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
230 V bianco, 1,0 mA

Scheda dati: 87063.LS.FX.54.K.61.44

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Scheda dati: 87063.LS.FX.54.K.61.44



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87063.LS.BSE.44
interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + 655 854 003
N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...

Scheda dati: 87063.LS.FX.54.K.61.44



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.K.61
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 781 000
laterale - Con otturatore - Senza telai...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000