

## EDIZI Due colore

### Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse


**Farbe:**


crema



coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

**Bauart:**


F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.LS.FX.54.L.67.34

**E-NR:** 609 162 040

**EAN:** 7613175099477

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Aufputz

**Halogenfrei:** Ja

**Bemessungsstrom:** 10 A

**Anzahl der Steckdosen:** 1

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Ausführung des Schalters:** Wechselschalter

**Ausführung der Steckdose:** Schweizer Norm Typ 13

**Montagerichtung:** horizontal

**Mit Beleuchtung:** Ja

**Nennstrom Steckdose:** 10 A

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit

920-87060.F.FL.67

1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse -

378 480 040

Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

**Datenblatt: 87063.LS.FX.54.L.67.34**

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ

Ohne LED 209 877 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10

Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30

Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40

Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70

Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80

Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000

**Datenblatt: 87063.LS.FX.54.L.67.34**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.67  
 Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau 283 901 040

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Weiss (Set à 1...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Gelb (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Rot (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...)

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Grün (Set à 10...)

 Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67  
 283 905 040

**Zerlegung:**

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|



|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Befestigungsbügel - Mit                        | 912.FX.54   |
| Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 283 915 000 |



|                                                                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wechs... | 87063.LS.BSE.34 655 854 002 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

**Datenblatt: 87063.LS.FX.54.L.67.34**

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67  
283 905 040



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.FL.67  
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 378 480 040  
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau