

Fiche technique: 87066.KS.FX.54.K.61.44
EDIZIOdue colore
Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale

couleur:
 blanc

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87066.KS.FX.54.K.61.44

E-NR: 609 185 003

EAN: 7613175112572

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale -
 Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250
 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge
 LED max: 100 W - Permutateur - 6/1 L - Avec Shutter -
 Avec LED rouge 1,0 mA - Éclairage de contrôle -
 Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	interrupteur va et vient
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Oui
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Set de recouvrement - Pour petite combinaison
 type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -
 Avec lentille latérale - Avec Shutter - ...

920-87060.F.SL.K.61
 378 781 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à
 poussoir, contacts à poussoir, petites
 combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0
 mA

688.230V.LED.10
 209 950 000

Fiche technique: 87066.KS.FX.54.K.61.44

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED	632.BZ 209 877 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Fiche technique: 87066.KS.FX.54.K.61.44



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.61
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc 283 901 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED
 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80
 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900
 poussoir, petites combinaisons et prises - LED
 23...



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
 283 905 000

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -
 Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54
 283 915 000



Petite combinaison - Lumineux - Avec
 interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,
 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes
 enfichables...

87066.KS.BSE.44
 655 865 003

Fiche technique: 87066.KS.FX.54.K.61.44



Set de recouvrement - Pour petite combinaison 920-87060.F.SL.K.61
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - 378 781 000
Avec lentille latérale - Avec Shutter - ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61
283 905 000