

EDIZIOdue colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87161.FX.54.60

E-NR: 609 123 950

EAN: 7613175040387

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: interrupteur va et vient

type de prise: norme suisse type 23

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 16 A

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - noir 920-87161.F.60
378 219 950



Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - noir 985.FX.54.60
283 901 950

Fiche technique: 87161.FX.54.60


Capot pour appareils FX - FX.54 - noir 901.FX.54.60
283 905 950

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	87161.BSE 659 833 000
--	--------------------------



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-87161.F.60 378 219 950
---	-------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------