

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale

**colore:** bianco**Esecuzione:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 87163.ARK.FX.54.61.84**E-NR:** 619 111 004**EAN:** 7613175051765

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -
Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N +
PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L -
Con LED verde 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o
di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74
x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	16 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	altri
tipo di presa:	norma svizzera tipo 23
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	Sì
corrente nominale presa:	16 A

Accessorio:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente
laterale - Senza telaio di copertura - ...

920-87160.F.SL.61
378 218 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
209 950 000

Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Piccola combinazione - Illuminato - Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-...	87163.ARK.BSE.84 751 811 004

Scheda dati: 87163.ARK.FX.54.61.84



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.SL.61
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 218 000
laterale - Senza telaio di copertura - ...