

## STANDARDdue

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



### colore:



nero



bianco

### Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 87163.KS.QX.54.L.60.34

**E-NR:** 755 111 150

**EAN:** 7613175270432

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
 Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N  
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W  
 - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -  
 Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione di controllo - Altezza 58 mm - QX.54 -  
 nero - IP20 - 76 x 76 mm

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| tensione nominale:                   | 250 V                  |
| modo di montaggio:                   | apparente              |
| senza alogeni:                       | Sì                     |
| corrente nominale:                   | 16 A                   |
| numero di prese:                     | 1                      |
| qualità del materiale:               | Duroplast              |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20                   |
| materiale:                           | materiale sintetico    |
| tipo di fissaggio:                   | fissaggio con vite     |
| tipo di interruttore:                | deviatore              |
| tipo di presa:                       | norma svizzera tipo 23 |
| direzione di montaggio:              | orizzontale            |
| con illuminazione:                   | Sì                     |
| corrente nominale presa:             | 16 A                   |

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
 - Con LED blu 1,0 mA

#### Feller-Nr / E-NR

642.BZ.230V.LED.70  
 209 977 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
 230 V rosso, 1,0 mA

688.230V.LED.40  
 209 953 000

## Scheda dati: 87163.KS.QX.54.L.60.34

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.80<br>209 955 000     |
|     | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000  |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000     |
|     | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000  |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente frontale - Senz...     | 920-87160.Q.A.FL.60<br>388 417 150 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900     |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900     |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900     |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED                                                                               | 632.BZ<br>209 877 000              |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000  |

## Scheda dati: 87163.KS.QX.54.L.60.34



Aggiunta illuminazione per piccola combinazione  
- Con LED rosso 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.40  
209 973 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

689.230V.LED.40  
209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

689.230V.LED.80  
209 955 900

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con  
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L +  
N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...

87163.KS.BSE.34  
751 831 002



Coperchio per apparecchi QX - Per 1  
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 58  
mm  
- Senza cornice plastica (da comandare  
separatament...

901-160.QX.54.60  
283 011 250