

**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

**couleur:** blanc**Assortiment:** GMI.A G.A GX.54.A**Feller-NR:** 87163.LS.GX.54.A.61.84**E-NR:** 216 441 000**EAN:** 7613175490236

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED vert 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>tension nominale:</b>                         | 250 V                    |
| <b>mode de montage:</b>                          | apparent                 |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui                      |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A                     |
| <b>nombre de prises:</b>                         | 1                        |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique  |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20                     |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique      |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation avec vis        |
| <b>type de commutateur:</b>                      | interrupteur va et vient |
| <b>type de prise:</b>                            | norme suisse type 23     |
| <b>sens de montage:</b>                          | horizontal               |
| <b>avec éclairage:</b>                           | Oui                      |
| <b>courant nominal prise:</b>                    | 16 A                     |

**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87163.LS.GX.54.A.61.84

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |

## Fiche technique: 87163.LS.GX.54.A.61.84

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED blanc 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |

### Décomposition:

| Name / Kategorie                                                                   |                                                                                                                                                  | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -<br>Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -<br>Système de fixation SNAPFIX® - Composant               | 912.X.54.EA<br>283 000 110         |
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec<br>interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Avec bornes<br>enfichables... | 87163.LS.BAE.84<br>216 446 790     |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite<br>combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir,<br>lumineux - Avec lentille latérale - S...      | 920-87160.G.A.SL.61<br>388 418 000 |
|  | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc                                                                                                     | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000      |