

## EDIZIOdue colore

### Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87166.KS.FX.54.L.65.34

**E-NR:** 619 152 030

**EAN:** 7613175030081

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
 Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N  
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W  
 - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -  
 Illuminazione di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 -  
 grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** apparente

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** deviatore

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 23

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** Sì

**corrente nominale presa:** 16 A

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
 frontale - Senza telaio di copertura - ...

920-87160.F.FL.65  
 378 217 030



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
 209 950 000

## Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.65.34

|                                                                                   |                                                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70<br>209 957 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA | 688.230V.LED.80<br>209 955 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                    |                                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED | 632.BZ<br>209 877 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                    |                                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                    |                                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                    |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                    |                                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                    |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.65.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.65  
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 283 901 030

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65  
chiaro 283 905 030

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                     | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per<br>1 apparecchio - FX.54                                                                   | 912.FX.54<br>283 915 000       |
|  | Piccola combinazione - Illuminato - Con<br>interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L +<br>N + PE - Con morsetti a innesto - Permu... | 87166.KS.BSE.34<br>751 851 002 |

## Scheda dati: 87166.KS.FX.54.L.65.34



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.65  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 030  
frontale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.65  
chiaro 283 905 030