

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Piccola combinazione Illuminato



#### colore:

 incolore

#### Esecuzione:

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 87166.LS.BSM.34

**E-NR:** 751 961 002

**EAN:** 7613175124162

Piccola combinazione - Illuminato - Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 40 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| tensione nominale:                   | 250 V                   |
| modo di montaggio:                   | incastrato              |
| senza alogeni:                       | Sì                      |
| corrente nominale:                   | 16 A                    |
| numero di prese:                     | 1                       |
| qualità del materiale:               | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20                    |
| materiale:                           | materiale sintetico     |
| tipo di fissaggio:                   | fissaggio con vite      |
| tipo di interruttore:                | deviatore               |
| tipo di presa:                       | norma svizzera tipo 23  |
| direzione di montaggio:              | orizzontale             |
| con illuminazione:                   | Sì                      |
| corrente nominale presa:             | 16 A                    |

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA

688.230V.LED.30  
209 952 000

## Scheda dati: 87166.LS.BSM.34

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V rosso, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e<br>pulsante, piccole combinazioni e prese - LED<br>230 V verde, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|     | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Senza LED                                                                                  | 632.BZ<br>209 877 000             |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED bianco 1,0 mA                                                                      | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED giallo 1,0 mA                                                                      | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED rosso 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED blu 1,0 mA                                                                         | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED verde 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -<br>Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni<br>e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |

## Scheda dati: 87166.LS.BSM.34



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                                | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con | 2711             |
| 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm                | 376 163 000      |



|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Piccola combinazione - Illuminato - Con            | 87166.LS.BSE.34 |
| interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + | 751 861 002     |
| N + PE - Con morsetti a innesto - Permu...         |                 |